

CARREGADOR/ARRANCADOR BATERIA DYNAMIC 420 START 230V 12-24V

SKU: 72300840

Carregador e arrancador para carga de baterias de eletrólito livre (WET) com 12/24V e para arranque de todos os tipos de automóveis, carrinhas e pequenos camiões.

SOBRE

Propriedades gerais:
- Escolha de carga normal, rápida (BOOST);
- Arranque rápido;
- Temporizador para carga rápida;
- Visualização das correntes de carga e arranque;
- Proteção contra sobrecargas e inversão de polaridade.

Características técnicas:
- Voltagem: 230V;
- Frequência de rede: 50/60Hz;
- Potência de carga: 2KW;
- Potência de arranque: 12KW;
- Voltagem de carga: 12/24V;
- Corrente efetiva de carga: 90A;
- Corrente de carga nominal EN60335-2-29: 60A;
- Corrente de arranque 1V/C EN60335-2-29: 300A;
- Corrente de arranque máxima: 400A;
- Capacidade nominal mínima: 20Ah;
- Capacidade nominal máxima: 1000Ah;
- Posições de ajuste: 4;

- Dimensões (C x L x A): 30,5x36x63cm;
- Peso: 16,4kg.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão de Rede	230V
Frequência de rede	50/60Hz
Potência de carga	2KW
Potência de arranque	12KW
Voltagem de carga	12/24V
Corrente Carga Efetiva	90A
Corrente Carga Nominal	60A
Corrente arranque 1V/C	300A
Corrente Arranque máx.	400A
Corrente mín. arranque	20Ah
Capacidade nominal máx.	1000Ah
Posições Ajuste	4
Dimensões (C x L x A)	30,5x36x63cm
Peso	16,4kg

SOBRE A MARCA

A Telwin é líder mundial, há mais de 55 anos, no fabrico de aparelhos de soldar, sistemas de corte e carregadores de bateria.

Telwin é sinónimo de tecnologia de ponta, soluções inovadoras e avanço tecnológico, garantindo sempre um excelente desempenho sob quaisquer condições de trabalho.

A estratégia da empresa gira em torno da inovação, investigação avançada e desenvolvimento sustentável: pilares essenciais da sua liderança a nível mundial, reconhecida por muitos clientes que, ainda hoje, expressam a sua fidelidade.