

CARREGADOR/ARRANCADOR BATERIA DYNAMIC 620 START 230V 12-24V

SKU: 72300860

Carregador e arrancador para carga de baterias de eletrólito livre (WET) com 12/24V e para arranque de todos os tipos de automóveis, carrinhas e pequenos camiões.

SOBRE

Propriedades gerais:
- Escolha de carga normal, rápida (BOOST);
- Arranque rápido;
- Visualização das correntes de carga e arranque;
- Proteção contra sobrecargas e inversão de polaridade.

Características técnicas:
- Voltagem: 230V;
- Frequência de rede: 50/60Hz;
- Potência de carga: 2KW;
- Potência de arranque: 10KW;
- Voltagem de carga: 12/24V;
- Corrente de carga efetiva: 90A;
- Corrente de carga nominal EN60335-2-29: 70A;
- Corrente de arranque V/C EN60335-2-29: 360A;
- Corrente de arranque máxima: 570A;
- Capacidade nominal mínima: 20Ah;
- Capacidade nominal máxima: 1550Ah;
- Posições de ajuste: 4;
- Dimensões (C x L x A): 36,5x46x75,5cm;

- Peso: 24kg.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão de Rede	230V
Frequência de rede	50/60Hz
Potência de carga	2KW
Potência de arranque	10KW
Voltagem de carga	12/24V
Corrente Carga Efetiva	90A
Corrente Carga Nominal	70A
Corrente arranque 1V/C	360A
Corrente Arranque máx.	570A
Corrente mín. arranque	20Ah
Capacidade nominal máx.	1550Ah
Posições Ajuste	4
Dimensões (C x L x A)	36,5x46x75,5cm
Peso	24kg

SOBRE A MARCA

A Telwin é líder mundial, há mais de 55 anos, no fabrico de aparelhos de soldar, sistemas de corte e carregadores de bateria.

Telwin é sinónimo de tecnologia de ponta, soluções inovadoras e avanço tecnológico, garantindo sempre um excelente desempenho sob quaisquer condições de trabalho.

A estratégia da empresa gira em torno da inovação, investigação avançada e desenvolvimento sustentável: pilares essenciais da sua liderança a nível mundial, reconhecida por muitos clientes que, ainda hoje, expressam a sua fidelidade.

29/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.