

CARREGADOR ELETRÓNICO MULTIFUNÇÕES DE BATERIAS 1498H

SKU: 1498H

Os carregadores eletrónicos de baterias 1498H são a representação da inovação e da tecnologia ao serviço dos profissionais.

SOBRE

Propriedades Gerais:
- Equipados com ecrãs LCD e indicadores LED de 3 cores, podem ser utilizados com todos os tipos de baterias, tanto de chumbo-ácido como de lítio;
- O cartão de controlo eletrónico oferece uma proteção total contra os imprevistos;
- As 9 etapas de carga automático garantem uma carga rápida e eficaz, com funções de recuperação e dessulfatação;
- Escolha o carregador de baterias, 1498H, para um desempenho excecional sem comprometer a segurança.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Potência:	230V – 50/60Hz
Corrente de carga:	1-4A, 2-8A, 4-16A, 6-24A
Tipos de baterias:	Pb – GEL – Ca/Ca – AGM – Start/Stop – Lithium (LiFePo4)
Capacidade de carga:	5-80Ah (LiFePO4 1-80Ah), 10-160Ah (LiFePO4 2-160Ah), 20-360Ah (LiFePO4 4-360Ah), 30-550Ah (LiFePO4 6-550Ah)

Capacidade de manutenção:	5-120Ah (LiFePO4 1-120Ah), 10-250Ah (LiFePO4 2-250Ah), 20-550Ah (LiFePO4 4-550Ah), 30-800Ah (LiFePO4 6-800Ah)
Alimentação (DC):	13.8V – 5A, 13.8V – 12A, 13.8V – 20A
Voltagem de saída:	6-12 V, 12-24 V
Grau de proteção:	IP65, IP20

SOBRE A MARCA

A Beta Tools foi fundada em 1923, sendo que já no início da década de 1960, empregava 200 funcionários. Naqueles anos, a empresa começou a distribuir os seus produtos nos mercados europeus, e a marca Beta afirmou o seu papel emergente na indústria de ferramentas manuais profissionais. A gama de produtos foi expandindo sem parar, ano após ano, para satisfazer todos os requisitos dos usuários profissionais e fábricas mais exigentes.

Beta, a solução mais eficaz para qualquer exigência profissional. A marca Beta tornou-se ativa no mundo do patrocínio desportivo já na década de 1970, quando entrou no mundo da Fórmula 1.